
















コンポスイッチ

NK SERIE カラーラインアップ

色名 (略号)	マンセル参考値 (当社測定)
ピュアホワイト (PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレイ (SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック (SB)	1.7P 2.5/0.2

使用温度範囲	-10℃～40℃
適合電線	銅単線 φ 0.5 ～ 1.2mm 銅より線 0.5 ～ 0.75mm

埋込2キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)		埋込3キー押ボタンスイッチ UP/STOP/DOWN 文字入り		埋込3キー押ボタンスイッチ OPEN/STOP/CLOSE 文字入り (金属取付枠)	
					
接点方式・接点定格 (範囲) A接点 (2キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA		接点方式・接点定格 (範囲) A接点 (3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA		接点方式・接点定格 (範囲) A接点 (3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA	
品番	色 標準価格	品番	色 標準価格	品番	色 標準価格
NKB-2001	PW ¥8,000	NKB-3001	PW ¥9,000	NKB-3002	PW ¥8,400
	SG ¥10,500		SG ¥11,800		SG ¥10,900
	SB ¥10,500		SB ¥11,800		SB ¥10,900
正面姿図	回路図	正面姿図	回路図	正面姿図	回路図
					
埋込1キー押ボタンスイッチ STOP 文字入り (金属取付枠)		埋込2キー押ボタンスイッチ 開閉 文字入り (金属取付枠)		埋込3キー押ボタンスイッチ 開停閉 文字入り (金属取付枠)	
					
接点方式・接点定格 (範囲) C (A+B) 接点、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA 発光回路 赤色LED 無極性、電圧フリー		接点方式・接点定格 (範囲) A接点 (2キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA 発光回路 赤色LED (「開」ボタン) 無極性、電圧フリー		接点方式・接点定格 (範囲) A接点 (3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC5V～30V、 1mA～100mA 発光回路 赤色LED (「開」ボタン/緑色LED (「停」ボタン)) 無極性、電圧フリー	
品番	色 標準価格	品番	色 標準価格	品番	色 標準価格
NKB-1211	PW ¥7,400	NKB-2111	PW ¥8,600	NKB-3341	PW ¥9,900
	SG ¥9,600		SG ¥11,200		SG ¥12,800
	SB ¥9,600		SB ¥11,200		SB ¥12,800
発光回路の消費電流 (LED 1 灯あたり) DC5V～DC12V: 3mA以下 ～DC24V: 4mA以下 ～DC30V: 5mA以下		発光回路の消費電流 (LED 1 灯あたり) DC5V～DC12V: 3mA以下 ～DC24V: 4mA以下 ～DC30V: 5mA以下		発光回路の消費電流 (LED 1 灯あたり) DC5V～DC12V: 3mA以下 ～DC24V: 4mA以下 ～DC30V: 5mA以下	
正面姿図	回路図	正面姿図	回路図	正面姿図	回路図
					
※3-6 間は接続するとA接点として、 4-6 間は接続するとB接点として お使いいただけます。					

工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする
















コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調を統一した
JIS 規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。

スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることを可能にしました。



*排煙設備の手動起動装置として使用する場合は、消防関係法令に基づいて設置してください。

組合わせ使用例

埋込1キー押ボタンスイッチ RESET文字入り (金属取付枠)			埋込1キー押ボタンスイッチ 開文字入り (金属取付枠)			埋込1キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)		
								
接点方式・ 接点定格(範囲) C(A+B)接点、 モーメンタリ作動形 AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A			接点方式・ 接点定格(範囲) C(A+B)接点、 モーメンタリ作動形 AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A			接点方式・ 接点定格(範囲) C(A+B)接点、 モーメンタリ作動形 AC5V~50V、100mA~1A DC12V~30V、40mA~1A		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
NKB-H1001	PW	¥7,200	NKB-H1002	PW	¥7,200	NKB-H1003	PW	¥7,100
	SG	¥9,400		SG	¥9,400		SG	¥9,200
	SB	¥9,400		SB	¥9,400		SB	¥9,200
正面姿図			正面姿図			正面姿図		
								
 ※3-6 間に接続するとA接点として、4-6 間に接続するとB接点としてお使いいただけます。			 ※3-6 間に接続するとA接点として、4-6 間に接続するとB接点としてお使いいただけます。 ※スイッチはモーメンタリ作動形			 ※3-6 間に接続するとA接点として、4-6 間に接続するとB接点としてお使いいただけます。 ※スイッチはモーメンタリ作動形		
埋込3キー押ボタンスイッチ 適合機種:タチカワブラインド タコスIIシリーズ(専用線組仕様)			埋込3キー押ボタンスイッチ 分離電源 適合機種:ニチベイ テクニストシリーズ(専用線組仕様)			寸法図		
								
接点方式・ 接点定格(範囲) A接点(3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5~30V、1~100mA			接点方式・ 接点定格(範囲) A接点(3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5~30V、1~100mA			接点方式・ 接点定格(範囲) A接点(3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5~30V、1~100mA		
発光回路 緑色LED 無極性、 電圧フリー(30Vmax)			発光回路 緑色LED 無極性、 電圧フリー(30Vmax)			発光回路 緑色LED 無極性、 電圧フリー(30Vmax)		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
NKB-3121	PW	¥9,600	NKB-S3121	PW	¥10,500			
	SG	¥12,200		SG	¥13,700			
	SB	¥12,200		SB	¥13,700			
正面姿図			正面姿図			裏面図		
								
 ※スイッチはモーメンタリ作動形 ※LEDは緑色LED、電圧フリー(30Vmax) ※LED1点あたり消費電流は次による ・5V: 3mA以下 ・12V: 3mA以下 ・24V: 4mA以下 ・30V: 5mA以下			 ※スイッチはモーメンタリ作動形 ※LEDは緑色LED、電圧フリー(30Vmax) ※LED1点あたり消費電流は次による ・5V: 3mA以下 ・12V: 3mA以下 ・24V: 4mA以下 ・30V: 5mA以下			リリースボタン (オプション)		










NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

コンポスイッチ

NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

使用温度範囲	-10℃～40℃
適合電線	銅単線 φ0.5～1.2mm 銅より線 0.5～0.75mm



埋込1キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)			埋込2キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)			埋込3キー押ボタンスイッチ (金属取付枠)		
								
接点方式・ 接点定格(範囲) C(A+B)接点、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5～30V、1～100mA			接点方式・ 接点定格(範囲) A接点(2キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5～30V、1～100mA			接点方式・ 接点定格(範囲) A接点(3キー全て)、 モーメンタリ作動形 DC30V 100mA、 DC5～30V、1～100mA		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
NKB-1003	PW	¥7,000	NKB-2003	PW	¥7,400	NKB-3003	PW	¥8,200
	SG	¥9,000		SG	¥9,500		SG	¥10,500
	SB	¥9,000		SB	¥9,500		SB	¥10,500
正面姿図		回路図	正面姿図		回路図	正面姿図		回路図
								

【安全上のご注意】

- 定格電圧は30Vです。100V/200V配線には使用しないでください。破損の原因となります。
- 落下や強い衝撃を受けたスイッチは使用しないでください。内蔵電子部品が破損しているおそれがあり、スイッチの寿命短縮や動作不良の原因となります。

【施工上のご注意】

- 適用ボックス
 - ・JIS C8340、JIS C8435に規定する1個用スイッチボックス
- 適用取付枠
 - ・金属取付枠(品番:BS-C)※本製品取付済
 - ・絶縁取付枠(品番:BS-K)
- 適用電線
 - ・銅単線:φ0.5～1.2mm
 - ・銅より線:0.5～0.75mm²
 - ※電線は被覆を8mm剥き、曲がりがあれば直して、リリースボタンを押しながら奥まで十分に差し込んでください。接触不良により動作が不安定になるおそれがあります。
 - ※単線はリリースボタンを押さなくても差し込むことができます。
 - ※リリースボタンには刃幅3mm以下のマイナスドライバーを使用してください。
 - ※電線を外す際は、リリースボタンを押しながら電線を引き抜いてください。ドライバーをこじると端子が破損するおそれがあります。
- 適用プレート
 - ・連用プレート(大角穴3口用)
 - 【推奨】NKシリーズプレート(品番:NKP-3UFほか)
- 非防水形です。水のかかる場所には取付けないでください。
- 高温、低温、多湿、粉塵などが多い場所、油分などが付着しやすい場所、粉塵や可燃性ガスが滞留しやすい場所には取付けないでください。
- 硫黄ガスやアンモニアガスなどが高濃度の場所には取付けないでください。
- 取付枠の変形を防ぐため、ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
 - ・適正締付トルク:0.4N・m(4.1kgf・cm)以下
- ボックス工事にて線径の太いケーブルを使用する場合は、ボックス内のケーブル外皮をできるだけ剥き、電線は適切な長さに切断したうえで結線してください。余分なケーブルや電線をボックス内に強引に押し込むことで、スイッチ端子の電線接続部に過度な張力が加わらないように収めてください。電線が抜けてしまう場合があります。
- 本製品と低圧屋内配線の点滅器(100/200V回路の照明スイッチ等)や接続器(100/200V回路のコンセント等)を同一プレートに連接取付する場合は、低圧屋内配線(強電配線)との離隔に注意してください(内線規程3102-7条参照)。ボックス工事の際は、下記の場合を除き本製品と強電配線のスイッチ/コンセントの隣接箇所に隔壁(セパレーター)を設け、強電配線と直接接触しないように施設してください。
 - ・本製品の配線が小勢力回路の配線要件を満たしている場合
 - ・照明スイッチが有線リモコンスイッチの場合(照明制御回路が小勢力回路に該当)
- 本製品を絶縁取付枠付器具や弊社ライトコントロールスイッチセット(NKW-RPW150ほか)と連接して取付ける場合は、本製品を向かって右側に取付けてください。左側ではプレートの取付ピッチ(46mm)と合わず取付けできません。左側に取付けたい場合は、本製品の金属取付枠を外して絶縁取付枠に付け替えてください。

P=48[mm]
⇒ 干涉P=46[mm]
⇒ 適正