


このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

NKW 3路ガイドランプ付き スイッチセット

ガイドランプ（緑色の位置表示灯）が付いています。

ガイドランプ点灯状態




シングル
NKW01009



●3H	色	標準価格
	PW	¥6,720
	SG	¥7,070
	SB	¥7,070

ダブル
NKW02009



●3H ●3H	色	標準価格
	PW	¥12,530
上段:ダブル 下段:トリプル	SG	¥13,100
	SB	¥13,100

安全上のご注意

ガイドランプ付きスイッチ [適合負荷:10mA~15A]


- ・定格電圧は125Vです。200V配線には使用しないでください。発火や焼損の原因になります。
- ・定格電流は15Aです。接続する負荷機器は定格消費電流15A以内でお使いください。
- ・最小適合負荷(1W未満では、ガイドランプは点灯しませんが異常ではありません。
- ・ガイドランプ付きスイッチを、電子制御式特殊照明器具(人感センサ付き・マイコン制御付き・遅延タイマ付き・リモコン機能付きなど)の電源開閉に用いると、照明器具の制御機能やスイッチ表示灯の点灯状態に不具合を生じることがあります。照明器具の施工説明書の指示に従い施工してください。
- ・過電流遮断器の二次側でブレーカトリップテストを行う場合は、スイッチに短絡電流を流さないでください。一瞬の短絡でスイッチが壊れます。
- ・ガイドランプ付きスイッチは、開路時にも約1mAの微小な残留電流が流れます。接続する負荷の種類・点灯方式によっては、ガイドランプの輝度が低下したり、負荷が微点灯したりする場合がありますので、外付けコンデンサ(GC-1)を負荷と並列に接続することを推奨します。

ダブル
NKW02309



●3H ●3H	色	標準価格
	PW	¥12,530
上段:トリプル 下段:ダブル	SG	¥13,100
	SB	¥13,100

トリプル
NKW03009




●3H ●3H ●3H	色	標準価格
	PW	¥18,290
	SG	¥19,050
	SB	¥19,050

NKW 3路チェックランプ付き スイッチセット

チェックランプ（黄色の通電表示灯）が付いています。

チェックランプ点灯状態




シングル
NKW01012



●3L	色	標準価格
	PW	¥6,720
	SG	¥7,070
	SB	¥7,070

ダブル
NKW02012



●3L ●3L	色	標準価格
	PW	¥12,530
上段:ダブル 下段:トリプル	SG	¥13,100
	SB	¥13,100

安全上のご注意

チェックランプ付きスイッチ [適合負荷:20mA~0.5A]

- ・定格電流は0.5Aです。接続する負荷機器は定格消費電流0.5A以内でお使いください。
- ・換気扇などの電動機負荷の場合、起動電流が0.5Aを超えるものがあります。
- DC ブラシレスモーターなど、電源投入時に突入電流の流れる機種は電源スイッチとしては使用できません。(突入電流の反復で保護素子溶断)
- 換気扇「強/弱 切替スイッチ」の場合は突入電流が流れないため、DC ブラシレスモーターにも使用可能です。
- ・一般白熱電球、ハロゲンランプ、クリプトンランプについては、合計消費電力50W以内の灯数を接続できます。
- ・LED照明器具・LED電球の場合、定格消費電流0.2A(200mA)以下のもの1灯まで*1)としてください。定格消費電流値の合計が0.5A以下であっても、これらの負荷では1灯あたり10Aを超える突入電流が流れますので、複数灯接続すると過電流保護素子を溶断する恐れがあります。
- ・人感センサ内蔵形照明器具の点滅スイッチとしての使用はお勧めしません。このタイプの負荷は、照明の点灯/消灯にかかわらず照明器具の内蔵センサが制御電源を消費するため、電流検知式のチェックランプが照明の点灯状態とは無関係に通電表示することがあります(スイッチの故障ではありません)。

*1) LED照明器具・LED電球の品種によっては複数灯を接続できる場合があります。特定品種のLED照明器具・LED電球複数灯接続を希望される場合は、事前に当社営業担当へご相談ください。

トリプル
NKW03012



●3L ●3L ●3L	色	標準価格
	PW	¥18,290
	SG	¥19,050
	SB	¥19,050



注意

チェックランプ付き及びガイド・チェックランプ付きスイッチは、過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。

スイッチセット品にはプレートは付属しておりませんので、別途、併せてお求めください。